

# USB Typ A und C Ladegerät Steckdose

bis zu 60W



## Produktname

USB Typ A und C Ladegerät Steckdose bis zu 60W

## Produktserie

Ladegerät

## Artikelcode

CAC-1902

## EAN Code

8719214471347

## UPC Code

841615101535



Picture is for indication purposes

## Beschreibung:

Das Club3D Dual Ladegerät Steckdose für bis zu 60 Watt, mit je einem USB Typ A und C Anschluss wurde entwickelt für alle, die Ihr(en) PC/NoteBook/Tablet/ Smartphone und auch die Docking Station laden wollen. Es verfügt über einen integrierten AC Stecker für die direkte Nutzung an einer Wandsteckdose.

Das Ladegerät ist ein Leichtgewicht ohne Kompromisse bei Qualität und Sicherheit. Durch den Einsatz der PowerDelivery Ladetechnologie und der Ladefunktionalität über die USB Typ A und Typ C Schnittstellen, können Sie jedes über USB C mit Strom versorgte Produkt mit dem beigegefügteten USB C Kabel laden.

## Laden

Durch den Einsatz der PD Ladetechnologie und der Ladefunktionalität über die USB Typ A und/oder C Schnittstellen, bietet das Club3D Ladegerät eine einzigartige Funktionalität. Der USB C Anschluss ist conform mit den PD2.0 Charger und Quick Charger 3.0 Technologien (nur verfügbar, wenn ausschließlich USB C alleine verwendet wird). Es wird Ihr Produkt mit bis zu 60 Watt laden, wenn alleine genutzt und mit 45W in Kombination mit 12W des USB A

## Features

- Vielzweck-Effizient-Leichtgewicht-Dual Port Ladegerät
- Unterstützt Dual Ladefunktion für bis zu 60W
- USB Type C (Strom) Kabel wird mitgeliefert
- Macht den Einsatz mehrerer Ladegeräte überflüssig
- Einfache Installation
- Integrierter Hauptstecker in der länderspezifischen Version
- 1x USB Typ A Port Ausgang 5V /2.4A = 12W max
- 1x USB Typ C Port mit Unterstützung für PD Laden  
Bei Laden in Kombination mit dem USB A Ausgang gilt 5V-9V-12V-15V/3A, 20V/2.25A bis zu 45W  
Bei Laden durch USB C alleine, ist der Ausgang bei 5V-9V-12V-15V-20V/ 3A bis zu 60W - unterstützt PD 2.0 und QuickCharging 3.0
- Überlastungs-, Überspannungs-, Überhitzungs- und Kurzschluß-Schutz
- Automatische Wiederherstellung nach Fehlerzustand

## Betriebssystemunterstützung:

Alle

## In der Verpackung:

- CAC-1902 Ladegerät mit integriertem Hauptstecker und Dual USB Typ A und C Anschluss
- USB Typ C Kabel für die Verbindung zwischen Host System und Ladegerät

## Eingang:

- AC Stromstecker

## Ausgang:

- USB Typ A Buchse
- USB Typ C Buchse

## Weitere Info:

- Kartongröße: 11 x 11 x 5.5 cm
- Produktgröße: 11,7 x 3 x 6 cm
- Produktgewicht:  
Abhängig vom Netzstecker ≈ 245
- USB C Kabel Gewicht: 35 Gramm
- Verpackungsgewicht: 40 Gramm
- Gesamtgewicht:  
Abhängig vom Netzstecker ≈ 320 Gramm
- Erfüllt die ROHS, FCC und CE EMI Anforderungen

## Eingang:

- Plug Type A
- Plug Type G
- Plug Type C/E/F

## Ausgang:

- USB
- USB Type-C



Disclaimer:  
While we endeavor to provide the most accurate, up-to-date information available, the content on this document may be out of date or include omissions, inaccuracies or other errors. Therefore Club 3D does not accept any rights claimed on the content of this document. Please refer to a full overview of our Legacy Terms and Conditions on [www.club-3d.com](http://www.club-3d.com). All other brand names are trademarks or registered trademarks and are the property of their respective owners. All content is subject to change without prior notice.