

Datenblatt

FUNK-HANDESENDER ERN Verschlüsselte Sicherheit

Produktbeschreibung

Die Handsender ERN ist ein hochochsiges 4-Tasten-Funkhandsender, wobei die Kommunikation zwischen Sender und Empfänger mittels Keeloq® Rollingcode verschlüsselt ist. Das System ist geeignet für automatische Türen und Tore aller Anwendungen und für Innen- und Außenanwendungen geeignet.


Der Funkhandsender ERN kann darüber hinaus für Hybridanwendungen mit integriertem Transponder geliefert werden (MIFARE®, 125kHz, weitere).

Übersicht über Eigenschaften

- ERN Handsender mit verschlüsselter Übertragung Keeloq® Rollingcode
- Handsender mit Sende-LED
- Reichweite bis 250m (offenes Feld)
- 4 Funkkanäle - optional Ausstattung mit Transponder
- Innen- und Außen-Anwendung
- Drahtlose Funk-Anwendung 433Mhz



ERN
(S7TR2641E4.E)

 zertifiziert

 DEEE

 RoHS zertifiziert

Produktinformationen

Frequenz: 433.92MHz

Modulation: AM/ASK

Kodierung ERN: Keeloq®Rollingcode

Reichweite: Bis 250m über offenes Feld

Elektrische Spezifikation

Effektive Sendeleistung:

100 to 120 μ W

Spannungsversorgung:

3V Lithium-Batterie (CR2032)

Batterie im Lieferumfang enthalten

