

Creative BT-W3X

Intelligenter *Bluetooth*® 5.3-Audiosender mit aptX™ HD

Steigern Sie Ihr kabelloses Erlebnis und genießen Sie die nahtlose Audiowiedergabe mit dem Creative BT-W3X! Genießen Sie mit *Bluetooth* 5.3 und aptX™ HD-Codec hochauflösendes 24-Bit-Audio mit einer Abtastrate von bis zu 48 kHz und stellen Sie sicher, dass Verbindungsprobleme auf ein Minimum reduziert werden. BT-W3X verfügt außerdem über einen intuitiven Geräteumschalter, mit dem Sie eine Verbindung zu bis zu 4 drahtlosen Empfängern herstellen und nahtlos zwischen ihnen wechseln können.

ZUVERLÄSSIGES HIGH-DEFINITION 24-BIT / 48 KHZ AUDIO-STREAMING -

Genießen Sie eine konsistente Audiowiedergabe in hoher Qualität für Arbeit und Spiele mit dem erstklassigen aptX HD-Codec

INTELLIGENTE CODEC-AUSWAHL – Genießen Sie verlustfreien Ton für Ihre Filme, Musik und Spiele. BT-W3X wählt automatisch den besten verfügbaren Audio-Codec, der auf Ihrem Gerät unterstützt wird

EINFACHES GERÄTEUMSCHALTEN - Wechseln Sie einfach das Ausgabegerät, mit dem Sie verbunden sind, über die Multifunktionstaste. Der Audiosender merkt sich bis zu 4 Geräte gleichzeitig

NÜTZLICHE VOICE-CHAT - Kommunizieren Sie klar und deutlich mit Ihrem Team über *Bluetooth*, wenn Sie den Hands-free Profile (HFP)-Modus aktivieren

TRAGBAR, PLUG & PLAY – Einfach an einen USB-C-Anschluss anschließen und mit Ihrem drahtlosen Headset oder Ihren Lautsprechern verbinden. Es benötigt keine Treiber und verbraucht nur eine vernachlässigbare Menge an Strom





Part No. / Description:	70SA018000001 / FG,CREATIVE BT-W3X USB BT TRANSMITTER WW BK
UPC Barcode:	0 54651 19567 7
EAN Barcode:	53 90660 195679
JAN Barcode:	4580181854006
GTIN Pallet:	70054651195676
GTIN Master:	50054651195672
Japan Model#:	HP-BTW3X

Creative BT-W3X	
Technische Spezifikationen	
Modellnummer	• SA0180
Bluetooth-Version	• Bluetooth 5.3
Bluetooth-Profil	• A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) • AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) • HFP (Hands-free Profile)
Audio-Codec	• aptX HD, aptX, SBC
Kabellose Betriebsreichweite	• Bis zu 50 m (freie Sichtlinie)
Maximale RF Ausgangsleistung	• 10 dBm
Drahtlose Frequenz	• 2402–2480 MHz
USB-Eingangsaufösung	• bis zu Stereo 24 Bit/96 kHz
Auflösung der drahtlosen Wiedergabe	• bis zu Stereo 24 Bit/48 kHz
Abmessungen (L x B x H)	• 26 x 16 x 8 mm
Gewicht	• 3 g
Creative App	
Windows und MacOS	• Download der Creative-Anwendung unter creative.com/support/BT3X
Mindestanforderungen an das System	
Windows	• Intel® i3- oder gleichwertiger AMD®-Prozessor • Intel-, AMD- oder 100 % kompatible Hauptplatine • Microsoft® Windows 11, Windows 10 , 32/64-Bit oder höher • > 4 GB RAM, > 4 GB freier Festplattenspeicher • Verfügbarer USB 2.0/3.0-Anschluss
Macintosh	• Macintosh mit macOS 10.15 oder höher • > 4 GB RAM, > 4 GB freier Festplattenspeicher • Verfügbarer USB 2.0/3.0-Anschluss
PS4	• Firmware-Version 5.0 oder höher • Verfügbarer USB-Anschluss
PS5	• Firmware-Version 20.02-2.26.00.00-00.00.0.1 oder höher • Verfügbarer USB-Anschluss
Nintendo Switch	• Switch OS, Version 5.0 oder höher • Verfügbarer USB-Anschluss • Die Sprachkommunikation auf Nintendo Switch ist titelabhängig
Lieferumfang Inhalt	
	• 1 x Creative BT-W3X • 1 x EN Kurzanleitung • 1 x CS Kurzanleitung • 1 x Broschüre mit Garantie- und Konformitätsinformationen
Garantie	
	• 1 Jahr eingeschränkte Hardwaregarantie (außerhalb Europas) • Zwei Jahre beschränkte Garantie auf Produktteile und Verarbeitung (Europa)