



Magnetschalter Magic Switch 15A, # 17049

Leistungsfähiger, zuverlässiger Universal Schalter. Dadurch ist es möglich, die Stromquelle ein-/bzw. auszuschalten ohne einen mechanischen Schalter zu betätigen, bzw. das Modell öffnen zu müssen.

Der Schalter wird z.B. im Rumpfinnenen verbaut. Zum ein/ausschalten wird einfach der beiliegende Magnet über die Montagestelle des Schalters, außen am Modell kurz entlang gezogen.

Produktmerkmale

- * Kompakte Bauweise
- * Kaum messbarer, niedriger Verbrauch in ausgeschaltetem Zustand
- * Ausfall-Sicherung integriert
- * Bis 10 Sekunden ab Stromtrennung wird der letzte Status beibehalten

Technische Daten

Eingangsspannung = 3.5 .. 13V

Belastbarkeit = 30A Spitze / 15A Dauer

Standby Betrieb = <10µA

Kabelquerschnitt = AWG14

Gewicht mit Kabel = 22g

Länge mit Kabel = 370mm

Abmessungen (Platine) = 25 x 8 x 5mm

Pichler Modellbau GmbH
Lauterbachstrasse 19
84307 Eggenfelden
GERMANY