



Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588
Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250
Visszaszámláló időzítő, MC120
Rend. sz.: 61 33 91

1. Bevezetés

A teljes használati útmutatót figyelmesen át kell olvasni. Az a visszaszámláló időzítőhöz tartozik, és ennek használatához és kezeléséhez fontos tudnivalókat tartalmaz. A termék használatánál valamennyi biztonsági utasítást be kell tartani. Ha a visszaszámláló időzítő használatánál kérdései merülnek fel, forduljon a kereskedőjéhez vagy tájékozódjon az Interneten www.brennenstuhl.com honlapunkról. A kezelési útmutatót meg kell őrizni és adott esetben harmadik személynek át kell adni.

2. A szállítás tartalma

Közvetlenül a kicsomagolás után ellenőrizni kell a visszaszámláló időzítő szállítás hiánytalanságát. Ezen kívül gondoskodni kell a visszaszámláló időzítő kifogástalan állapotának fenntartásáról.

- 1 db visszaszámláló időzítő
- 1 db használati útmutató

3. Műszaki adatok

Készülék: Visszaszámláló időzítő (időkapcsoló óra)

Védettség: IP 20

Feszültségellátás: 230V~50Hz

Max. csatlakoztatható teljesítmény: 3680 W (230V~16A)

Környezeti hőmérséklet: 0°C ... +55°C

Kapcsolási időtartam: 0-120 perc

Felhasználás: a visszaszámláló időzítő csak zárt belső helyiségben való használatra alkalmas. A dugaszoló aljzatba a védőérintkező be van építve. Az időzítő a beállított idő (max. 120 perc) letelte után a dugaszoló aljzatot kikapcsolja.

4. Kezelés és felszerelés

A készülék biztonsági tudnivalói


- A visszaszámláló időzítőt csak száraz beltéren használja. Ne szerelje fel vizes helyiségekben, fürdőszobában, mosókonyhában vagy a szabadban.
- A visszaszámláló időzítőt nem szabad kitenni szélsőséges hőmérséklet ingadozásoknak, nyomásnak, ütésnek és tartós intenzív napsugárzásnak.
- A kapcsolt kimenetet csak a maximálisan megengedett teljesítménnyel szabad terhelni.
- A hozzá csatlakoztatott fűtőberendezéseket nem szabad felügyelet nélkül hagyni.
- A használatban hosszabb szüneteknél a visszaszámláló időzítőt húzza ki a hálózati aljzattól, és tárolja gyerekek számára hozzáférhetetlen, hűvös száraz helyen.
- A visszaszámláló időzítő vagy a hozzá csatlakoztatott fogyasztó hibája esetén az időzítőt nem szabad tovább működtetni, azonnal le kell csatlakoztatni a hálózatról és a fogyasztóról. Az időzítőt javítás céljából csak szakember nyithatja fel.

Használat

A beállító tárcsa (1) mellett lévő tolókapcsolóval (4) az időzítő csatlakozó aljzatához (6) csatlakoztatott készülék (fogyasztó) állandó ellátásra kapcsolható (I) vagy a

visszaszámláló funkcióra (II) állítható be. A működés ellenőrző fény (5) világít, ha a fogyasztó be van kapcsolva.

A visszaszámlálási funkcióhoz (II), az óramutató járásával azonos irányban forgassa el a rányomtatott időértékekkel ellátott állító tárcsát (2) addig, amíg a belső gyűrűn lévő nyíl a kívánt kapcsolási időre nem mutat. A fogyasztó ekkor automatikusan bekapcsolódik,



az ellenőrző jelzőfény (5) világít.

Megjegyzés: Az időzítő csak akkor működik, ha a termék feszültséget kap, ezért ellenőrizze, hogy a dugasz (7) megfelelően csatlakozik-e egy aktív csatlakozó aljzathoz. A kapcsolási idő lefutása után a csatlakoztatott fogyasztót a készülék egy kattató hang mellett lekapcsolja és a visszaszámláló kapcsoló is kikapcsolódik (az ellenőrző jelzőfény kialszik). Egy újabb kapcsolási folyamat elindításakor a fent leírtakkal azonos módon járjon el. Az időzítő szerkezeti kialakításából adódóan (mechanikai meghajtás és kapcsolási művelet) eltérés mutatkozhat a kapcsolási időtartamban. Néhány másodperces eltérés természetes!

5. Karbantartás és ápolás

A termék karbantartást nem igényel, ne nyissa fel és/vagy

ne szedje szét. Az időzítőt a tisztítás előtt húzza ki a hálózati csatlakozó aljzattól és válassza le a fogyasztóról. A külsejét száraz puha ruhával tisztítsa.

6. Ártalmatlanítás

Élettartama végén a terméket nem szabad a normál háztartási szemétként dobni. A terméket egy elektromos és elektronikus hulladékok feldolgozására szakosodott gyűjtőhelyen adja le. Tájékozódjon a városi vagy községi hatóságánál a termék környezetbarát és szakszerű ártalmatlanításáról.