



Tele ötlettel

Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588
Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250

„Accutire” kulcskarikás légnyomásmérő, MS 46B

Rend.sz.: 854062

Specifikáció: Mérési tartomány: 5-60 PSI vagy 0,5-7 (0,4...6,8)bar vagy 50-700 kPa vagy 0,5-7 kgf/cm²

Pontosság: $\pm 1\%$ + LSD (legkisebb jegy)

Üzemi hőmérséklet: -18...+33°C

Áramforrás: lítium gombelem

Használata:

1. Nyomja rá az Accutire csatlakozóját a gumiabroncs szelepeére. Bizonyosodjon meg arról, hogy a csatlakozás tökéletes, nincs sziszegő hang, ami a levegő szökését jelzi.
2. Tartsa a mérőt a szelepszáron, amíg a kijelzőn a mért nyomás megjelenik.
3. Vegye le a mérőt a szelepről és olvassa le a nyomást. A fenti eljárással a mérőt folyamatosan lehet használni akkor is, ha az előző érték van a kijelzőn.

Figyelem: a mérő automatikusan kikapcsol.

Kalibrálás

A mérő egy precíziós elektronikus készülék, amelyet időnként tanácsos nullázni, különösen meleg ill. hideg időben. A 0 beállítás ellenőrzése: rövid időre nyomja rá a mérőt a szelepre. Ilyenkor nem fontos a pontos rácsatlakozás. Csak kis mennyiségű levegőnek kell a készülékbe jutni. Amikor kijelzőn 00.0 jelenik meg, azonnal vegye le a műszert, és a készülék kalibrálva van.

Mi a teendő, ha:

-Semmi nem látható a kijelzőn (üres kijelző vagy nullát jelez):

Olvassa el ismét az útmutatót, és aszerint járjon el. Ha továbbra sem működik a műszer, nézze meg a Garancia és szerviz pontot.

-L üzenet jelenik meg a kijelzőn

Az elem kimerült, ld. a Garancia és szerviz pontot.

-Szokatlanul magas vagy alacsony értéket mér

Bizonyosodjon meg arról, hogy nem szökik a levegő a mérés során, valamint hogy hideg abroncson méri a légnyomást, amely még nem futott a mérést megelőzően 7 órán át.

Hasznos tanácsok:

Mindig a gyártó által javasolt nyomást alkalmazza, ami hideg gumiabroncsra vonatkozik.

Az elektronikus modul és az elem gyárilag le van zárva, nincs szervizelendő alkatrész.

A készülék tisztogatása nedves puha ruhával történik. Nem szabad vízbe vagy folyadékba mártani, vagy azzal lefújni.

Garancia és szervíz

A gyártó cég anyag vagy szerelési hiba miatt bekövetkező meghibásodás esetén 2 évig ingyenesen javítja a készüléket (a lítium gombakkumulátorra 10 év a garancia). A garancia nem vonatkozik a rendellenes használatból eredő meghibásodásra.

A készülék kinyitása a garancia elvesztésével jár.