

SCART átkapcsoló

Rend. sz.: 94 27 05

Rendeltetészerű használat

A SCART átkapcsoló arra szolgál, hogy az audio-videókészülékek (AV készülékek) be- és kimeneteit egymással összekapcsolhassuk.
Csak megfelelő AV-készülékek audio-videó bemeneteinek és -kimeneteinek az összekötésére szabad használni.
A készüléket csak zárt térben szabad használni, szabad téren való működtetése tilos.
Nedvességgel való érintkezését (pl. a fürdőszobában) feltétlenül el kell kerülni.
A fentiekől eltérő alkalmazás károsíthatja a terméket, és veszélyekkel, pl. rövidzár, gyulladás, áramütés, stb. járhat.
Tilos a termék egészének vagy bármely részének megváltoztatása, ill. átalakítása, valamint a készülékház kinyitása. A biztonsági előírásokat okvetlenül kell tartani.

A készülék megfelel a nemzeti és az európai törvényi előírásoknak.

Biztonsági tudnivalók

! A kezelési előírások be nem tartása esetén keletkező károokra a szavatosság és a garancia nem érvényes. A következményes károkért nem vállalunk felelősséget!
A szakszerűtlen kezelésből, vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából eredő tárgyi vagy személyi károkért nem vállalunk felelősséget. Ilyen esetekben érvényét veszti a szavatosság/garancia.

A felkiáltójelet tartalmazó szimbólum a használati útmutató fontos információira utal.

- Biztonsági okokból (CE) nem engedélyezett a készülék önkényes átépítése és/vagy megváltoztatása.
- Ne tegyen folyadékot tartalmazó edényt, pl. vödört, vázát vagy növényt a készülék közvetlen közelébe. A folyadék behatolhat a készülékház belsejébe, és tönkretelheti a szerkezetet.
- Ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek, csöpögő vagy fröccsenő víznek, erős rezgéseknek, valamint nagy mechanikai igénybevételnek.
- Ne helyezzen tüzet okozó tárgyat (pl. égő gyertyát) a készülékre, vagy közvetlenül melléje.
- Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével, biztonságosságával vagy a készülék csatlakoztatásával kapcsolatban.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot szanaszét heverni. Ezek a gyermekek számára veszélyes játékszerek lehetnek.
- A készüléket ne használja trópusi klímában!
- Vegye figyelembe a többi készülék biztonsági előírásait is, amelyeket az átviteli rendszerhez csatlakoztat, valamint a használati útmutató egyes fejezeteiben foglalt biztonsági tudnivalókat.
- Amennyiben a helyes csatlakoztatással kapcsolatban olyan kérdései vannak, amelyekre az útmutató nem adott választ, forduljon műszaki vevőszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.

A Scart átkapcsolónak 3 AV-készülék számára van bemenete, amelyeknek a jeleit fel lehet venni vagy le lehet játszani.

A lejátszandó, ill. felveendő jelek kiválasztására külön felvétel-, ill. lejátszás-választó kapcsoló áll rendelkezésre.

A kiegészítő RCA-AV-kimenetekre egy HiFi-berendezés, vagy egy kiegészítő hangrögzítő csatlakoztatható a hang felvétele vagy lejátszása céljából.

A készülék RGB-, S/VHS- és Hi-8-kompatibilis.

Csatlakozás



A Scart-AV csatlakozóaljakra és az RCA-AV csatlakozóaljakra csak ugyanilyen típusú csatlakozókkal rendelkező készülékeket csatlakoztasson. Ha az adott AV-készülék nem rendelkezik a megfelelő bemenetekkel és kimenetekkel, akkor használjon megfelelő csatlakozóadaptereket.

A csatlakoztatáshoz csak arra alkalmas SCART- ill. RCA kábeleket használjon. Ügyeljen arra, hogy a kereskedelemben kaphatók olyan SCART kábelek is, amelyek nem teljes egészében kapcsolt SCART kábelek. Az ilyen kábelek leronthatják a készülék működését. Kétes esetekben forduljon szakemberhez.

Olvasson utána a be- és kimeneti kapcsolásnak illetve megfelelőségnek a csatlakoztatandó készülékek megfelelő használati útmutatóiban.

Az utasítások nem betartása a SCART átkapcsoló vagy a csatlakoztatott készülékek meghibásodásához vezethet.

A hüvelyekre történő csatlakoztatások előtt kapcsolja ki a csatlakoztatandó készülékeket, és csak akkor kapcsolja be újra őket, ha már az összes csatlakozást elvégezte, és még egyszer ellenőrizte. Ugyanezt tegye a kábelezés megváltoztatásakor is.

- A csatlakoztatáskor figyeljen az RCA-AV-csatlakozóhüvelyek színjelöléseire:

sárga = videójel
piros = jobb audiojel
fehér = bal audiojel

- A forrás készülék AV kimeneteit kösse össze az INPUT A ... INPUT C csatlakozókkal. A felvévő készüléket csatlakoztassa ekkor az INPUT A bemenethez.
- A TV/MONITOR csatlakozóalját kösse össze a TV készülék bemenetével és a TV OUTPUT RCA-AV csatlakozókat pedig a HiFi berendezés vagy egy kiegészítő felvévő készülék bemeneteivel.

A készülék kezelése

- Kapcsolja a TV készülékét ill. a felvévő készüléket az AV programhelyre (ehhez vegye figyelembe az érintett készülék használati útmutatóját). Ha az adott készülék automatikus AV-átkapcsolással rendelkezik, akkor automatikusan megtörténik ez az egyik forrás-készülék elindításakor, ill. bekapcsolásakor.
- **Lejátszás**
Nyomja meg a forráskészülék megfelelő VIEW-felirátú gombját (A, B vagy C). Ha a forráskészülék (pl. egy játékkonzol) RGB-jeleket játszik le, nyomja le az RGB-gombot.
- **Felvétel**
Nyomja meg a kívánt felvételi útnak megfelelő RECORD-gombot (B-A vagy C-A). A felvételnek a TV-készüléken való ellenőrzéséhez nyomja meg az A VIEW-gombot. De felvétel közben nézhet egy másik műsort is, ha egy másik VIEW-gombot nyom meg.
Két készüléken végzett felvételnél, vagy az egyidejű lejátszás és felvétel esetén a rendszer által meghatározottan a képélesség vesztesége járulhat. Normál esetben ezek a veszteségek nem vagy alig láthatóak. Ha mégis jelentősen leromlana a képminőség, használjon egy alkalmas AV-jelerősítőt.

Kezelés

Soha ne helyezze rögtön üzembe a készüléket, ha a hidegről vitte be egy meleg helyiségbe. Az ilyenkor keletkező kondenzvíz adott esetben tönkretelheti a készüléket.

Az üzembe helyezés előtt hagyja, hogy a készülék szobahőmérsékletre melegedjen. Várja meg, amíg a kondenzvíz elpárolog.

Karbantartás és ápolás

A termék karbantartásmentes, a puha, száraz ruhával való alkalmankénti tisztításon kívül nem igényel semmiféle karbantartást.

Ne használjon agresszív tisztítószereket vagy vegyszereket, mivel károsíthatják a ház felületét.

Eltávolítás



Az elhasznált készüléket élettartama végén az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.

Bemenetek	3 db SCART
Kimenetek	1 x SCART 2 x RCA-AV
Kompatibilitás	RGB, S-VHS, Hi8
Méret	170 x 142 x 42 mm
Súly	540g