

Rövid használati útmutató

Szélmérő, MA10660



MOBILE-ALERTS érzékelő

Ez az érzékelő a "MOBILE- ALERTS" felügyelő rendszerbe tartozik, kizárólag ezzel a rendszerrel alkalmazható. Az érzékelő működtetéséhez szüksége van egy gateway-re.

Üzembe helyezés

Távolítsa el a fóliát az érzékelőn lévő napelemes paneleiről (1). A szélérzékelő elhelyezésénél az előlapjának (a napelemes panelnek) pontosan Dél felé kell irányulnia, mivel egyébként tévesen fogja a szélirányt kijelezni. Rögzítse az érzékelőt az árbocartató nyelén (2). Alkalmazzon a derékszögű adaptert (3), ha a szélmérőt vízszintesen az árbocra, vagy a szerelési felületen akarja rögzíteni. Rögzítse fixen az árbocartatót a vele szállított kengyel-csavarokkal, anyákkal és alátétekkel egy megfelelő árbocra.

Megjegyzés: Szerelje a pontos mérési értékek érdekében a szélmérőt úgy az árbocra, hogy a szél az érzékelőt minden oldalról akadály nélkül elérhesse. Az ideális árboc átmérő 16 és 33 mm között van. A szélmérőnek nincsenek cserélhető akkui. A tápellátását a napelemes panelről kapja, és ezzel automatikusan tölti a beépített akku-csomagot.



Az adó hozzáadása

Nyissa meg az alkalmazást, ekkor megjelenik az áttekintés. Kattintson a „Neuen Sensor hinzufügen“-re (új érzékelő hozzáadása) és szkennelje az érzékelő QR kódját a szélmérő alján. Ezután rögzítse fixen az adó megjelölését.

Műszaki adatok

Áramellátás: napelemes panel;
feltölti a beépített 2 db
mikro (LR03, AAA)
feltölthető alkáli RAM
cellát

Mérési tartomány: 0 – 50 m/s

Pontosság: 5% +/- 0,5 m/s

Szélirány: 16 irány, 22,5 fok
felbontás

Hatótávolság: 100 m (szabad téren)

További információkat és egy részletes leírást az App-ban, Info alatt, vagy www.mobile-alerts.eu

A konformitási nyilatkozatot az alábbi helyen hívhatja le:
www.mobile-alerts.eu/technoline/doc



Kimerült elemeket nem szabad a háztartási szemétkébe tenni, hanem külön kell őket eltávolítani, vagy a kereskedőnél leadni!



alatt talál.

Az elektromos és elektronikus készülékekre vonatkozó törvény (ElektroG) szerint az elektromos hulladékot nem a háztartási szemétként keresztül, hanem elkülönítve kell eltávolítani.

