

**I ISTRUZIONI**

**Supporto da tavolo per due monitor LCD** Versione 04/15

N. ord. 416082

**Uso previsto**

Il prodotto viene utilizzato per il fissaggio su tavolo di due monitor LCD con "sistema di montaggio a parete VESA" (75 mm o 100 mm) e un peso massimo fino a 8 kg per monitor.

Per motivi di sicurezza, non è possibile smontare e/o modificare il prodotto. Se si utilizza il prodotto per scopi diversi rispetto a quelli prescritti, il prodotto può danneggiarsi. Leggere attentamente le istruzioni, conservarle e osservarle.

Cedere il prodotto a terzi solo insieme a questo manuale.

Questo prodotto è conforme a tutte le normative nazionali ed europee vigenti. Tutti i nomi di società e prodotti sono marchi commerciali dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.

**Dotazione**

- si veda "Part List" nelle istruzioni originali del produttore fornite
- Istruzioni

**Indicazioni di sicurezza**

**La garanzia decade in caso di danni dovuti alla mancata osservanza delle presenti istruzioni per l'uso. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni consequenziali.**

**Non ci assumiamo alcuna responsabilità in caso di danni a cose o a persone causati da un utilizzo inadeguato o dalla mancata osservanza delle indicazioni di sicurezza. In tali casi decade ogni diritto alla garanzia.**

Il simbolo con il punto esclamativo rimanda a note importanti contenute nel manuale d'uso.

Il simbolo con la freccia indica suggerimenti e consigli.

**Persone / Prodotto**

- Non sovraccaricare il braccio del monitor. Prestare attenzione alle indicazioni del produttore per il peso massimo del monitor.
- Fissare il braccio del monitor su un tavolo sufficientemente stabile. Tavoli di vetro, ceramica o piastrelle in pietra o lastre sottili di fibra di legno rivestite in plastica non sono idonei per il fissaggio. Inoltre, il braccio del monitor non può essere fissato a scaffali o altre superfici traballanti o instabili. La scelta di un luogo di montaggio non adatto può portare a lesioni personali o danni alla proprietà.
- Controllare di tanto in tanto le viti di fissaggio del supporto del tavolo, del braccio del monitor e del monitor. Con la regolazione e lo spostamento del braccio del monitor e dei monitor stessi, i fissaggi a vite possono con il tempo allentarsi.
- Fissare il braccio del monitor in posizioni adeguate. Far attenzione alla leva alta del braccio del monitor.
- Durante lo spostamento/regolazione del monitor non esercitare una forza eccessiva, i monitor possono essere danneggiati.
- Durante lo spostamento/regolazione non premere sul display del monitor.
- Durante il montaggio del tavolo, per motivi di sicurezza il braccio del monitor con i monitor deve trovarsi sempre al di sopra della superficie del tavolo.
- Non utilizzare il braccio del monitor per sostenersi o tirarlo.
- Per il montaggio a parete utilizzare materiale di montaggio idoneo. Inoltre, le caratteristiche della parete per il montaggio devono essere adeguate. Se non si ha esperienza, consultare un tecnico esperto o un centro di assistenza.
- Durante il montaggio a parete assicurarsi che nessuno si trovi al di sotto del braccio del monitor.
- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere lontano da bambini e animali domestici.
- Non lasciare materiale da imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Non esporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche eccessive.

**Altro**

- In caso di dubbi circa il funzionamento, la sicurezza o il montaggio del prodotto, contattare un tecnico specializzato.
- Far eseguire interventi di manutenzione, riparazione e regolazione solo a un tecnico specializzato/officina specializzata.
- In caso di domande che non trovano risposta in queste istruzioni, non esitate a contattare il nostro servizio clienti o un altro tecnico specializzato.

**Elenco parti**

si veda "Part List" nelle istruzioni originali del produttore fornite

**Montaggio del tavolo**



È richiesto di eseguire solo il montaggio (o impostazione) del braccio del monitor. Mai eseguire lavori di ristrutturazione o riparazioni.

Eseguire il montaggio con attenzione in quanto la caduta dei monitor o del braccio del monitor può comportare non solo danni costosi, ma anche l'aumento del rischio di lesioni! Posare tutti i cavi dei monitor in modo che non siano schiacciati o piegati dal braccio del monitor.

Prestare attenzione durante il montaggio o l'installazione. Il prodotto può avere alcuni bordi taglienti. Rischio di infortunio!



Immagine dettagliata per il montaggio e il posizionamento delle viti si trovano nelle istruzioni originali del produttore in dotazione.

Potrebbe essere necessario un cacciavite a stella (non incluso) per stringere le viti a testa Phillips.

Non graffiare la superficie del tavolo durante il montaggio! Se necessario, utilizzare un tappetino di protezione, una coperta o più strati di giornali spessi.

Per il montaggio dei monitor sul braccio del monitor è necessaria l'assistenza di una seconda persona. Una persona deve sostenere il monitor, mentre l'altra fissa le staffe.

Fig. 1:

- Selezionare, a seconda dello spessore del tavolo, una coppia di fori di montaggio per il fissaggio del doppio morsetto da falegname (C) all'asta di supporto (A). Selezionare solo coppie di fori, che sono alla stessa altezza.
- Fissare il doppio morsetto da falegname (C) con le viti a brugola (F) sul lato inferiore dell'asta di supporto (A). Portare con sé la chiave a brugola (D) per ausilio.
- Fissare il doppio morsetto da falegname (C) al bordo del tavolo. Assicurarsi che il tavolo sia stabile e la superficie di montaggio piana.

**Opzioni A1 e A2:**

- Le staffe del monitor possono essere ruotate nella traversa in base alle dimensioni del monitor e alla distanza del monitor desiderata, come mostrato nelle immagini.
- Se si desidera cambiare l'orientamento delle staffe del monitor nella traversa, allentare le vite, ruotare le staffe del monitor e farle scorrere indietro nella traversa.

Fig. 4:

- Inserire la traversa (B) sull'asta di supporto (A). Prestare attenzione al corretto orientamento. La freccia deve essere rivolta verso l'alto e la scritta "UP" deve essere leggibile.
- Posizionare la traversa (B) all'altezza desiderata e fissarla con due viti (H) sull'asta di supporto (A). Usare la chiave a brugola (D).
- Porre i tappi decorativi (I) sull'asta di supporto (A).

Fig. 5:

- Fissare i due monitor al rispettivo supporto della traversa (B). Si dovrà utilizzare le viti Phillips (G) e osservare l'orientamento corretto.

Fig. 6:

- Impostare la distanza desiderata del monitor e fissare le staffe del monitor con le viti.

**Regolazione dell'angolazione:**

- I supporti del monitor possono essere inclinati e ruotati.
- Per la regolazione degli snodi devono essere prima rimossi i tappi.
- Allentare le vite corrispondente con una chiave (E) fino a quando il giunto può essere spostato.
- Regolare l'angolo desiderato e fissare nuovamente con la chiave.
- Rimettere i tappi.
- I cavi dei monitor possono essere fissati con le fascette sulla traversa (B).

**Dati tecnici**

Dimensioni display idonee.....	33 - 61 cm (13 - 24")
Portata .....	2 x max. 8 kg
Spessore del piano del tavolo .....	max. 10 cm
Standard VESA .....	75 x 75 mm, 100 x 100 mm
Dimensioni (L x A x P).....	94,5 x 68 x 21,5 cm
Peso .....	ca. 10 kg