

Invertitore di potenza 2000W TE22

Per l'uso mobile di vari dispositivi elettronici tramite connessione 12V



- Per l'uso mobile di dispositivi elettronici tramite connessione 12V
- 2x porte USB per un max. di 6A (in totale)
- Presa 2x 230V
- Converte la tensione della batteria da 12 V CC in una tensione di rete standard da 230 V CA. Per il collegamento di vari dispositivi elettronici come Tablet, smartphone, laptop, console di gioco, TV, lettore DVD / MP3, accessori da campeggio, sistemi di navigazione e molto altro ancora
- Potenza di uscita max. 2000 W (continuo) e 4000 W (picco)
- Spegnimento automatico per proteggere la batteria dell'auto
- Protezione da sovraccarico
- Protezione da surriscaldamento tramite ventola integrata
- Supporto fisso sul dispositivo per un fissaggio sicuro

Specificazioni tecniche:

- Tensione di ingresso della batteria DC 12V (10,2V-15,8V)
- Tensione di uscita: AC 230 V / AC frequenza 50 Hz nominale
- Sinusoide reale
- Circuito di protezione (sovraccarico CC): fusibile interno 6x40A
- Lunghezza cavo ca. 2x66 cm
- Peso / Dimensioni: 4.2kg / (L) 36,0 x (W) 26,0 x (H) 11,9cm

Contenuto della confezione:

Invertitore di potenza 2000W TE22, Staffa fissa sul dispositivo, 2 cavi di collegamento da 60 cm, manuale d'istruzioni



Numero di articolo 4912

