

INSTRUKCJA OBSŁUGI

CE

Czujnik Mobile-Alerts

Nr produktu 001269520



Szybki przewodnik

Wgraj aplikację

Wgraj aplikację **MOBILE-ALERTS** z "Apple App Store" lub "Google Play".

Podłącz bramkę

Podłącz bramkę do zasilania za pomocą zasilacza AC. Podłącz dołączony kabel LAN do bramki i do komputera. Po około 10n sekundach bramka zacznie pracować. Dioda zaświeci się stałym zielonym światłem.

Jeśli w sieci nie jest dostępny serwer DHCP możesz skonfigurować bramkę ręcznie w aplikacji w pozycji Ustawienia.

Ważne: bramka powinna zawsze być działająca przed uruchomieniem czujnika.

Ustawienie czujnika

Otwórz zasobnik baterii czujnika temperatury i włóż dwie baterie AAA przestrzegając biegunowości, czujnik przesyła kilkakrotnie pomiary w krótkich odstępach co 7 minut.

Dodaj czujnik

Otwórz aplikację, wyświetli się okno dialogowe. Czujnik Hannover służy wyłącznie celom testowym i można go usunąć. Kliknij Dodaj nowy czujnik i zeskanuj kod QR znajdujący się z tyłu czujnika, ustaw teraz nazwę czujnika, aby ustawić nazwę, wybierz nadajnik i kliknij na lewy obszar ikony ołówka w górnym prawym rogu.

Odczytaj pomiary

Teraz możesz odczytać pomiar na telefonie komórkowym.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli w aplikacji nie wyświetlają się odczyty czujnika sprawdź czy zielona dioda bramki świeci się światłem stałym. Jeśli nie, sprawdź, czy:

- Bramka jest prawidłowo podłączona do wtyczki zasilania, routera i czy jest włączona.
- Baterie w czujniku temperatury włożone są prawidłowo.
- Zrestartuj czujnik wyjmując baterie i wkładając je ponownie.
- Telefon jest podłączony do Internetu.
- Sygnał nie jest osłabiony przez grube ściany lub sufit. Umieść działający czujnik w pobliżu bramki i znajdź odpowiednią lokalizację.

Specyfikacje

Baterie: 2 x Mikro (LR3, AAA), alkaliczne

Żywotność baterii: około 2 lata

Zakres pomiarowy: – 29.9°C do +59.9°C

Dokładność: 1 °C

Odstępy pomiędzy pomiarami: 7 minut

Zakres transmisji: 100m (na otwartej przestrzeni)

Więcej informacji i szczegółowych wskazówek znajdziesz w "Info" w aplikacji na stronie www.mobile-alerts.eu.

Deklaracja zgodności znajduje się na stronie: www.mobile-alerts.eu/technoline/doc

Zużytych baterii nie usuwaj do odpadów gospodarczych, ponieważ jest to szkodliwe dla zdrowia i środowiska. Zużyte baterie możesz za darmo oddać do sprzedawcy lub do punktu zbiórki. Jako użytkownik końcowy masz obowiązek prawny usuwać zużyte baterie do punktów zbiórki lub oddawać do sklepu.

Ten symbol oznacza konieczność osobnego usuwania urządzeń elektrycznych po ich zużyciu.

Oddaj sprzęt elektroniczny do punktu zbiórki lub miejsca gdzie poddawane są recyklingowi. Dotyczy to wszystkich krajów Unii Europejskiej oraz innych państw europejskich gdzie obowiązuje segregacja odpadów.

<http://www.conrad.pl>