

Class J fuse link 30 A 600 V time-lag, respect national installation rules!



| Wersja | |
|--|-------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu | SETRON |
| oznaczenie produktu | Wkładka bezpiecznika cylindrycznego |
| wykonanie produktu | konstrukcja cylindryczna |
| Ogólne dane techniczne | |
| charakterystyka wkładki bezpiecznikowej | zwłoczny |
| wielkość wkładki bezpiecznikowej | Class J |
| rodzaj napięcia | AC |
| prąd / przy AC / wartość znamionowa | 30 A |
| napięcie zasilające / przy DC | 300 V |
| napięcie robocze / wartość znamionowa | 600 V |
| Obwód główny | |
| prąd roboczy / wartość nominalna | 30 A |
| Szczegóły produktu | |
| element składowy produktu / sygnalizator uderzenia | Nigdy |
| pozycja montażowa | dowolnie, najlepiej pionowo |
| masa netto | 46 g |

Certyfikaty

oznaczenie środków roboczych

- zgodnie z DIN EN 61246-2
- zgodnie z IEC 81346-2:2009

F
F

General Product Approval



Więcej informacji

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NW4112-2HG>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3NW4112-2HG>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW4112-2HG

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



