

Produkttyp-Bezeichnung

KEY-PLUG XM-400 Layer 3 Routing

KEY-PLUG XM-400, Wechselmedium zum Freischalten von Layer 3 Features für SCALANCE XM-400 und zum einfachen Gerätetausch im Fehlerfall, sowie zur Aufnahme von Konfigurationsdaten.



Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	
<ul style="list-style-type: none"> während Betrieb während Lagerung während Transport 	0 ... 60 °C -40 ... +80 °C -40 ... +80 °C
relative Luftfeuchte	
<ul style="list-style-type: none"> bei 25 °C / ohne Kondensation / während Betrieb / maximal 	95 %
Schutzart IP	IP20
Bauform, Maße und Gewichte	
Breite	24,3 mm
Höhe	17 mm
Tiefe	8,1 mm
Nettogewicht	5 g
Ausführung des Wechselmediums	
<ul style="list-style-type: none"> C-PLUG KEY-PLUG 	Nein Ja
Produkteigenschaften, Produktfunktionen, Produktbestandteile / allgemein	
Speicherkapazität	256 Mibyte
Normen, Spezifikationen, Zulassungen	
Referenzkennzeichen	
<ul style="list-style-type: none"> gemäß IEC 81346-2:2019 	CFA
Weitere Informationen / Internet-Links	
Internet-Link	
<ul style="list-style-type: none"> zur Webseite: TIA Selection Tool zur Webseite: Auswahlhilfe TIA Selection Tool zur Webseite: IWLAN zur Webseite: Industrielle Kommunikation zur Webseite: Industry Mall zur Webseite: Information and Download Center zur Webseite: Auswahlhilfe Leitungen und Stecker zur Webseite: Bilddatenbank zur Webseite: CAx-Download-Manager zur Webseite: Industry Online Support 	http://www.siemens.com/tia-selection-tool http://www.siemens.com/snst http://www.siemens.com/iwlan http://www.siemens.com/simatic-net https://mall.industry.siemens.com http://www.siemens.com/industry/infocenter https://sie.ag/2QdlxcP http://automation.siemens.com/bilddb http://www.siemens.com/cax https://support.industry.siemens.com
letzte Änderung:	28.10.2021