



Nadajnik z wejściem binarnym, UP, 2zestyk sygnału

Typ
Catalog No. CBEU-02/02
265627

Program dostaw

Typ produktu		Wejście Wyjście
Rodzaj montażu		Montaż zlicowany Montaż powierzchniowy
Zasilanie		Akumulator
Zastosowanie		Interfejs

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Instalacyjne systemy magistralne (EG000032) / Wejście binarne do systemów magistralnych (EC000688)		
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Magistrala danych / Wejście binarne magistrali (ecl@ss10.0.1-27-14-31-21 [AKE289014])		
System magistralny KNX		Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową		Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)		Tak
System magistralny LON		Nie
System magistralny Powernet		Nie
Inne systemy magistralne		xComfort
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa		Tak
Sposób montażu		Montaż podtynkowy
Szerokość wyrażona liczbą modułów		3
Ze złączem magistrali		Tak
Moduł magistralowy odłączalny		Nie
Do sterowania LED		Nie
Ze wskaźnikiem LED		Nie
Liczba wejść		2
Zakres napięcia wejściowego	V	0 - 0
Rodzaj napięcia wejściowego		DC
Wymagane zewnętrzne napięcie odpytujące		Nie
Stopień ochrony (IP)		IP20
Min. głębokość puszki montażowej	mm	19