

## Jump Starter 12000mAh TX-120

Pomoc przy uruchamianiu akumulatora samochodowego



- Power Bank 3-w-1: Jump Starter dla akumulatora samochodowego, Ładowanie (na przy. Smartfona/Tablet/PC/itp.) & Światło awaryjne
- Jump Start: samochody z silnikiem wysokoprężnym do 2L, z silnikami benzynowym do 4L
- Wbudowane światło awaryjne (3 tryby oświetlenia)
- Zabezpieczenie przed przeladowaniem/nadmiernym rozładowaniem, zabezpieczenie bezpiecznikiem & ochrona przed odwrotną polaryzacją
- Akumulator 12000mAh litowo-polimerowy
- QC 3.0 szybkie ładowanie
- 2x wyjścia USB do jednoczesnego ładowania dwóch urządzeń
- Zasilanie przez adapter do gniazdka zapalniczki 12V
- Idealny rozmiar dopasowany do schowka na rękawiczki

### Specyfikacje techniczne:

- Jump Start wyjście (zaciski) 12V do uruchamiania samochodu
- Prąd rozruchu 200A / Prąd szczytowy 400A
- Napięcie wejściowe: w domu 15V/1A, 5V/2A, w samochodzie 12V/1A
- Wyjście (porty USB): 5V/2.4A, szybkie ładowanie (5V/2.4A, 9V/2A), 12V/10A (tylko puste złącze)
- Wejściowe/Wyjściowe zaciski akumulatora: DC 11,1V-12,6V / 400A
- Wbudowany akumulator 12000mAh Li- polimerowy łącznej 11,1V / 41,07Wh (rzeczywista)
- Akumulatora czas ładowania ~3-6 godzin
- Pełni naładowane: może ono być używane ~20x, naładować iPhone X/8 ~5x & Galaxy S8/S9 ~3,5x
- Temperatura robocza -10°C do +40°C
- Waga / Wymiary: 400g / (D) 16,2 x (S) 8,5 x (W) 3,0cm

### Zawartość pakietu:

Jump Starter 12000mAh TX-120, Zaciski z kablem, Kabel ładowarki Micro USB, Gniazdo zapalniczki z puste złącze, Adapter gniazdka zapalniczki, Ładowarka domowa, Instrukcja obsługi

Numer pozycji 4818

