



Łącznik pomocniczy, do PLS, PLZ, PKNM, ZP-A40, ZP-ASA, Z-MS, 2W, 0.5JC

Typ **ZP-NHK**
Catalog No. **248437**

Program dostaw

Funkcja podstawowa			Akcesoria do zespolonego wyłącznika różnicowoprądowego FI/LS Akcesoria do wyłącznika ochronnego
Funkcja podstawowa – akcesoria			Zestyk sygnału wyzwolenia
Aplikacja			Aparaty łączeniowe do zastosowań w przemyśle i budynkach funkcjonalnych
Asortyment			Akcesoria
Side mounting			for fitting on left to: LS, FI/LS
Diagram łączenia			

Dane Techniczne

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji			
Robocza temperatura otoczenia min.		°C	-5
Robocza temperatura otoczenia maks.		°C	40

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Aparatura modułowa lub do montażu powierzchniowego (EG000062) / Wyposażenie dodatkowe do aparatury modułowej (EC001286)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Komponent wyłącznika ochronnego / Styk pomocniczy, styk sygnalizacyjny (ecl@ss10.0.1-27-14-35-02 [AKE327013])			
Do montażu z			Uniwersalny
Rodzaj wyposażenia dodatkowego			Styk sygnalizacyjny
Montowane fabrycznie			Nie
Szerokość montażowa			0.5
Liczba styków zwiernych			0
Liczba styków rozwiernych			0
Liczba styków przełącznych			2
Liczba styków sygnalizacji błędu			0
Znamionowy prąd złączania		A	4
Napięcie znamionowe		V	250
Rodzaj napięcia sterowania			AC
Z samotestem prądu różnicowego			Nie
Do maks. liczby styków głównych (ogółem)			2
Do maks. prądu styków głównych		A	4

Wymiary

