

可安装辅助电流开关 用于故障电流保护开关 5SM3 用于 16 至 80A , 2NC



相似插图

版本	
产品品牌名称	SENTRON
产品名称	辅助电流开关
产品的规格	可加装
电源电压	
工作电压	
• 测定值	230 V
产品详细信息	
产品扩展	辅助电流开关
数	
故障信号开关的数量	0
常闭触点数量	2
常开触点数量	0
转换器数量	0
机械设计	
净重	52 g

Declaration of Conformity



更多信息

Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (网上订购系统)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=5SW3301>

Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/5SW3301>

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SW3301

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



