



SITOR- Zylindersicherungseinsatz, 14x51 mm, 32 A, aR, Un AC: 690 V, Un DC: 600 V, DC gemäß UL, Schlagstift-Kennmelder

| Ausführung | |
|---|----------------------------------|
| Produkt-Markename | SENTRON |
| Produkt-Bezeichnung | SITOR-Zylindersicherungseinsatz |
| Ausführung des Produkts | DC gemäß UL |
| Ausführung des Kennmelders | Schlagstift-Kennmelder |
| Allgemeine technische Daten | |
| Betriebsklasse des Sicherungseinsatzes | aR |
| Größe des Sicherungseinsatzes | 14x51 mm |
| Spannungsart / der Betriebsspannung | AC |
| Versorgungsspannung / bei DC | 600 V |
| Betriebsspannung / bei AC / Bemessungswert | 690 V |
| Verlustleistung | |
| Verlustleistung [W] / bei Bemessungswert Strom / bei AC / bei warmem Betriebszustand / je Pol | 7,6 W |
| Betriebsstrom / bei AC / Bemessungswert | 32 A |
| Hauptstromkreis | |
| Betriebsstrom / Nennwert | 32 A |
| Produktdetails | |
| Produktbestandteil / Schlagmelder | Ja |
| Mechanischer Aufbau | |
| Einbaulage | beliebig, vorzugsweise senkrecht |
| Nettogewicht | 23 g |
| allgemeine Produktzulassung | Konformitätserklärung |

[Bestätigungen](#)



[Sonstige](#)



[UK-Konformitätserklärung](#)

Konformitätserklärung

Sonstige



[Sonstige](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3NC1432-5>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3NC1432-5>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3NC1432-5

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



